

NIEUWE STUURPRINT E034

De nieuwe elektronische kaart **E034** is ontworpen om één of twee **24V FAAC aandrijvingen** aan te sturen.

Het belangrijkste doel is om een veilige toegang te bieden voor goederen, voertuigen en personen bij **industriële, commerciële of residentiële gebouwen**.



NIEUWE VEREENVOUDIGDE GEBRUIKERS INTERFACE

- Programmering rechtstreeks op de kaart met knoppen en een scherm
- Diagnose via LED en scherm
- Mogelijkheid om 1 of 2 aandrijvingen te configureren
- Vertraagde beweging aan het einde van de slag
- 2EASY voor BUS-accessoires
- 1 programmeerbare uitgang



**Simply
Install**



**Simply
Green**



**Simply
Connected**



**Simply
Safe**

**SYSTEEM
XF FDS/SLH**

**SIMPLY
CONNECT**

OPTIONEEL :

- XUSB-module
- XLC laagverbruiksmodule
- XBAT noodbatterij
- XIB BUS-interface voor het aansluiten van traditionele (niet-BUS) fotocellen

Ondersteunt ook voeding via:
ZONNEPANELEN



E034

Sturing voor draaihekken en poorten

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN E034

Technische eigenschappen	E034 230V	
Netvoedingsspanning	220-240 V~ @50/60 Hz	
Max. vermogen	350 W	
Vermogen stand-by*	4.4 W	
Vermogen stand-by met XLC	0.5 W	
Vermogen stand-by XLC en Simply Connect	2 W	
Max. belasting van elektrische motor	24 Vcc	
Max. belasting van de motor	340 W Totaal (170 W per motor)	
Max. belasting toebehoren	24 V 500mAh Bus 2Easy 300mAh	
Max. belasting waarschuwingslamp	24 V 15 W	
Veiligheidszekeringen	F 2.0A - 250 V ~	F 4A - 150 V ~
Beschermingsgraad*	IP54	
Omgevingstemperatuur voor gebruik	-20...+65 °C	

www.faacbenelux.com

FAAC

FAAC BENELUX
Industriezone 3B
8490 Jabbeke
België